

From Tyco Security Products

PG9938/PG8938/PG4938

PowerG Panik (Notruf)-Taste Installationsanleitung

WARNHINWEIS! Erstickungsgefahr; Kleinteile; der Anhänger und der Gürtelclip sind für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Tauchen Sie die Fernbedienung nicht in Flüssigkeiten ein, das beschädigt die Elektronik. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, um es künftig zu Rate ziehen zu können.

Funktion

Der PG9938/PG8938/PG4938 ist ein Panik (Notruf)-Knopf. Eine erfolgreiche Übertragung wird mittels einer LED angezeigt.

Gerät einstellen

Registrierung

Schnell registrieren

- 1. Auf einem Tastenfeld [*] [8] drücken [Installationscode] [804] [000].
- 2. Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt, bis die LED leuchtet, dann lassen Sie die Taste los; eine Bestätigung wird auf dem Bedienteil angezeigt.
- 3. Drücken Sie die [*]-Taste zum Bestätigen der ID.
- 4. Geben Sie die [3-stellige Zone #] ein.
- 5. Geben Sie die [2-stellige Zonenentyp #] ein.
- 6. Geben Sie die [1-stellige Bereichs #] für alle gewünschten Bereiche ein und drücken Sie auf [#]. Wenn Sie das Menü zur Konfiguration verwenden, können Sie zu den gewünschten Bereichen scrollen und auf [*] drücken, um zwischen den Bereichen umzuschalten.
- 7. Geben Sie auf einem LCD-Tastenfeld den Namen mittels der Wortliste ein

Vorregistrierung

- 1. Konfigurieren Sie die eindeutige ID in der Anlage aus der Ferne. Weitere Informationen finden Sie im HSM2HOST-Handbuch
- 2. Wenn Sie vor Ort sind, drücken Sie die Registriertaste der Vorrichtung.

Konfiguration

Um auf die Funkkonfiguration zuzugreifen geben Sie [804][601]

Das Gerät schaltet um

[011][01] Überwachung - Standard [N]

Zusammenbau

Anbringen an einen Gürtelclip

- 1. Schieben Sie das Gerät in die Halterung, bis es sicher
- 2. Um den Gürtelclip zu befestigen, schieben Sie ihn auf die Schienen auf der Rückseite des Halters.

Montage

- 1. Halten Sie den Halter, wie in der Illustration gezeigt, an die Wand.
- 2. Befestigen Sie die Halterung an der Wand, indem Sie zwei Schrauben und Dübel verwenden
- 3. Schieben Sie das Gerät in die Halterung, bis es sicher einschnappt.
- 4. Um das Gerät aus der Halterung zu entfernen, drücken Sie die Klammern zusammen.

Wartung

Warnhinweis! Änderungen an dieser Funkfernbedienung, die nicht ausdrücklich seitens der Organisation, die für die Einhaltung der Standards zuständig ist, genehmigt wurden, können die Technische Daten Genehmigung zur Verwendung durch den Benutzer aufheben.

Batteriewechsel

Sie benötigen eine CR2032 Lithium 3V-Batterie von VARTA oder Energizer, die Sie bei einem autorisierten Händler von DSC erwerben können

Bei Nichtgebrauch der Fernbedienung entnehmen Sie die Batterien und entsorgen Sie sie umweltgerecht. Bringen Sie Elektrogeräte zu einer örtlichen Entsorgungssammelstelle für Elektromüll und elektronische Geräte. Batterien sind umweltschädlich: bitte helfen Sie dabei, die Umwelt vor Gesundheitsrisiken zu schützen.

Ersetzen Sie die Batterie mindestens alle 5 Jahre oder wenn die LED bei der Übertragung flackert

HINWEIS: Die Polarität der Batterie ist beim Einlegen zu beachten. Unsachgemäßes Verwenden von Lithiumbatterien kann Hitzeentwicklung, Explosion oder Feuer zur Folge haben, was zu Verletzungen führen kann.

WARNHINWEIS: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch eingelegt werden. Ersetzen Sie die Batterien nur mit dem gleichen Typ, der vom Hersteller empfohlenen wird. Bewahren Sie die Batterien unzugänglich für kleine Kinder auf. Sollten Batterien verschluckt worden sein, ziehen Sie bitte sofort einen Arzt zurate. Versuchen Sie nicht, diese Batterien wieder aufzuladen. Die Entsorgung von ausgedienten Batterien muss entsprechend den örtlichen Wiederverwertungsverordnungen erfolgen.

1. Öffnen Sie mit einer Münze die Abdeckung auf der Unterseite des Geräts/der Vorrichtung, um die Batterie wechseln zu

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das elastische Polster in der Abdeckung an seiner Stelle bleibt. Setzen Sie es wieder ein, falls es herausfällt

2. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie aus ihrer Halterung und legen Sie eine der empfohlenen Batterien (neue Batterie) ein. Stellen Sie beim Einlegen sicher, dass der Pluspol der Batterie nach oben zeigt



- 3. Testen Sie das Gerät, indem Sie die Taste drücken. Die LED-Anzeige sollte auleuchten.
- 4. Befestigen Sie die Abdeckung und prüfen Sie, ob die Abdeckung fest einrastet.

Die Verwendung jeglicher Scheuer- und Lösungsmitteln, wie etwa Kerosin, Aceton oder Verdünner ist strengstens verboten. Reinigen Sie die Funkfernbedienung nur mit einem weichen Tuch oder einen leicht befeuchteten Schwamm, wobei Sie eine Mischung aus Wasser und mildem Reinigungsmittel verwenden können, trocknen Sie danach die Funkfernbedienung sofort wieder.

Testen Sie die Anlage mindestens einmal pro Jahr.

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in der Anlage registriert ist.
- 2. Auf einem Tastenfeld [*] [8] drücken [Installationscode] [904] [601-632].
- 3. Stellen Sie sich in einer Entfernung von 3 m vor die Alarmzentrale/Bedienfeld hin und drücken Sie die Taste. Prüfen Sie, ob die Übertragungs-LED aufleuchtet und dass die Alarmzentrale/Bedienfeld, wie programmiert, reagiert.
- 4. Benutzen Sie die Funkfernbedienung/den Handsender an unterschiedlichen Stellen innerhalb des Funktionsbereiches des Empfängers, um "Funklöcher", wo die Übertragung durch Wände und große Objekte oder durch Baustoffe blockiert wird,

Hinweis: Wenn Funklöcher und Randbereiche ein Problem darstellen, könnte eine Änderung der Position des Empfängers die Funktion verbessern.

Frequenzband (MHz): CE-gelistet PG4938: 433-434,72MHz, CE-gelistet PG8938: 868-869,15MHz; FCC/IC/UL/ULC gelistet PG9938: 912-919,185MHz

Kommunikationsprotokoll: PowerG

Batterietyp: Verwenden Sie bei Installationen mit UL-Listing nur Varta oder Energizer 3V CR-2032 Lithium-Batterien

Batteriedauer: 5 Jahre (nicht durch UL/ULC geprüft)

Batterie schwach: 2,05 V

Hinweis: Wenn eine Übertragung möglich ist, obwohl die Batterie schwach ist, übermittelt die Einheit das Signal "Batterie schwach" an die Alarmzentrale/Bedienfeld.

Temperaturbereich: -10°C bis +55°C (UL/ULC hat nur den Bereich von 0°C - 49°C überprüft)

Feuchtigkeit: bis zu max. 93%RH, nicht kondensierend

Abmessungen (L x B x T): 53 x 33 x 11mm (2,1 x 1,3 x 0,43 Zoll) **Gewicht:** 15 g (0.5 oz)

Gewicht (inklusive Batterie): 20 g (0.7 oz)

Hinweis: Nur zur Verwendung in nicht explosionsgefährdeten

Kompatible Empfänger

433MHz Band: HSM2HOST4; HS2LCDRF(P)4; HS2ICNRF(P)4;

868MHz Band: HSM2HOST8; HS2LCDRF(P)8; HS2ICNRF(P)8;

HS2LCDRF(P)9; 912-919MHz Band: HSM2HOST9: HS2ICNRF(P)9: PG9920

Hinweis: Nur Geräte, die mit einer Bandbreite von 912-919MHz betrieben werden, weisen ein UL-Listing auf.

UL-Anmerkungen

Nur das Modell PG9938, das mit einer Bandbreite von 912-919MHz betrieben wird, weist ein UL-/ULC-Listing auf. PG9938 ist für private Einbruchmeldesysteme UL-gelistet und ULC-gelistet für private Einbruchmeldesysteme gemäß den Anforderungen der Norm UL 1023/ULC-ORD-C1023 Private Einbruchalarmanlagen.

Verwenden Sie dieses Gerät bei Installationen gemäß UL-Standards nur in Verbindung mit kompatiblen DSC-Funkempfängern: HSM2HOST9, HS2LCDRF(P)9, HS2ICNRF(P)9 und PG9920. Prüfen Sie nach der Installation die Produktfunktionalität in Verbindung mit dem verwendeten kompatiblen Empfänger.

Europa: Die Funkbedienteile PG4938 und PG8938 erfüllen die Anforderungen von RTTE - Richtlinie 1999/5/ EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999. Das Funkbedienteil PG8938 ist durch Applica Test and Certification gemäß folgender Normen zertifiziert: EN50131-3, EN50131-6 Typ C. Applica Test and Certification hat nur die 868MHz-Variante dieses Produkts zertifiziert. Dieses Gerät kann gemäß EN 50131-1:2006 und A1:2009 bei installierten Anlagen bis Sicherheitsklasse 2 und Umweltschutzklasse II verwendet werden. Vereinigtes Königreich: Das Funkbedienteil PG8938 ist geeignet für den Einsatz in Anlagen, die gemäß PD6662:2010 Grad 2 und Umweltschutzklasse 2 entsprechen BS8243. Die Peripheriegeräte Power G sind mit einer 2-Wege-Kommunikationsfunktionalität ausgestattet, die zusätzliche Vorteile hat, wie in der technischen Broschüre beschrieben. Es wurde nicht getestet, ob diese Funktionalität den entsprechenden technischen Anforderungen entspricht und folglich sollte sie als außerhalb der Zertifizierung des Produkts betrachten werden

Eingeschränkte Garantie

Digital Security Controls garantiert, dass das Produkt für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum bei gewöhnlicher Anwendung frei von Material- und Fertigungsfehlern ist und dass Digital Security Controls im Fall von Garantieansprüchen nach eigenem Ermessen das defekte Gerät nach Rückgabe an seinen Kundendienst repariert oder austauscht. Diese Garantie betrifft nur Defekte in Teilen und Fertigung und nicht Transport- oder Handhabungsschäden oder Schäden aufgrund von Fakten, die außerhalb der Kontrolle von Digital Security Controls sind, wie beispielsweise Blitzschlag, Überspannung, mechanisches

Anstoßen, Wasserschäden oder Schäden aufgrund Missbrauch, Veränderung oder unsachgemäßer Verwendung des Geräts.

Die vorstehende Garantie gilt nur für den Ersterwerber und ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder implizierten Garantien und alle anderen Verpflichtungen oder Haftungen seitens Digital Security Controls. Digital Security Controls übernimmt keine Verantwortung für und befugt keine andere Person, die behauptet, Veränderungen vorzunehmen oder diese Garantie zu ändern oder Garantie oder Haftung bezüglich dieses Produkts zu übernehmen. Keinesfalls haftet Digital Security Controls für direkte, indirekte oder Folgeschäden, Gewinnverlust, Zeitverlust oder andere Verluste des Käufers in Verbindung mit dem Kauf, der Installation oder dem Betrieb oder Ausfall dieses Produkts.

Warnhinweis: Digital Security Controls empfiehlt, dass das gesamte System regelmäßig vollständig überprüft wird. Trotz häufiger Überprüfung und aufgrund von krimineller Sabotage oder Stromausfall, nicht jedoch darauf beschränkt, ist es iedoch möglich, dass dieses Produkt nicht wie erwartet funktioniert. Wichtige Hinweise: Veränderungen oder Modifizierungen, die

nicht ausdrücklich von Digital Security Controls genehmigt sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für dieses Gerät

WICHTIG - BITTE AUFMERKSAM LESEN: Mit oder ohne Produkte und Komponenten gekaufte DSC Software ist urheberrechtlich geschützt und wird unter folgenden Lizenzbedingungen gekauft:

- Diese -Endverbraucher-Lizenzvereinbarung ("EULA") ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (Unternehmen, Privatperson oder Körperschaft als Käufer der Software und entsprechender Hardware) und Digital Security Controls, ein Geschäftszweig von Tyco Safety Products Canada Ltd. ("DSC"), dem Hersteller der integrierten Sicherheitssysteme und dem Entwickler der Software sowie entsprechenden Produkten oder Komponenten ("HARDWARE"), die Sie erworben haben.
- Ist das DSC-Softwareprodukt ("SOFTWAREPRODUKT" oder ..SOFTWARE") dazu bestimmt, von HARDWARE begleitet zu werden und ist NICHT von neuer HARDWARE begleitet, so dürfen Sie das SOFTWAREPRODUKT nicht verwenden, kopieren oder installieren. Das SOFTWAREPRODUKT umfasst Computer-Software und kann zugehörige Medien, Druckmedien und "Online-" oder elektronische Dokumente einschließen.
- · Jede mit dem SOFTWAREPRODUKT gelieferte Software, die mit einer separaten -Endverbraucher-Lizenzvereinbarung verknüpft ist, wird für Sie gemäß den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung lizenziert.
- · Durch Installation, Kopieren, Herunterladen, Speichern,

Zugreifen auf oder anderweitiges Nutzen des SOFTWAREPRODUKTS stimmen Sie zu, uneingeschränkt an die Bedingungen dieser EULA gebunden zu sein, selbst wenn diese EULA als Modifizierung einer vorhergehenden Vereinbarung oder eines Vertrags gedacht ist. Stimmen Sie den Bedingungen dieser EULA nicht zu, so lizenziert DSC das SOFTWAREPRODUKT nicht für Sie und Sie haben nicht das Recht, es zu benutzen.

Das SOFTWAREPRODUKT ist durch Urheberrecht und internationale Urheberrechtsabkommen sowie durch andere EULA nicht ausdrücklich gewährt werden, bleiben ausdrücklich gewerbliche Schutzrechte und Abkommen geschützt. Das SOFTWAREPRODUKT wird lizenziert, nicht verkauft.

1.LIZENZBEWILLIGUNG Diese EULA gibt Ihnen folgende

(a)Installation und Nutzung der Software – Für jede Lizenz, die Sie erwerben, dürfen Sie nur eine Kopie des SOFTWAREPRODUKTS installieren.

(b)Nutzung Speicher/Netzwerk von SOFTWAREPRODUKT darf nicht gleichzeitig auf verschiedenen Computern, einschließlich Workstations, Terminals oder anderen digitalen elektronischen Geräten ("Gerät") installiert, aufgerufen, angezeigt, ausgeführt, freigegeben oder genutzt werden. Mit anderen Worten, falls Sie mehrere Workstations haben, müssen Sie eine Lizenz für iede Workstation erwerben, auf welcher die

SOFTWARE benutzt wird.

(c)Sicherungskopie - Sie können Backup-Kopien des SOFTWAREPRODUKTS erstellen, aber Sie dürfen jeweils nur eine Konie ie Lizenz installiert haben. Sie dürfen die Backup-Kopie ausschließlich zur Archivierung verwenden. Außer wie ausdrücklich in dieser EULA verfügt, dürfen Sie keine weiteren Kopien des SOFTWAREPRODUKTS, einschließlich der Druckmaterialien, welche die SOFTWARE begleiten, erstellen. 2 BESCHREIBUNG ANDERER RECHTE EINSCHRÄNKUNGEN

(a)Beschränkung von Reverse Engineering, Dekompilierung und Demontage - Sie dürfen das SOFTWAREPRODUKT nicht nachbauen, dekompilieren oder demontieren, außer und nur soweit dies ausdrücklich abweichend von dieser Beschränkung gesetzlich zulässig ist. Sie dürfen keine Veränderungen oder Modifizierungen an der Software ohne die schriftliche Erlaubnis von DSC vornehmen. Sie dürfen keine Schutzvermerke, Markierungen oder Kennzeichnungen vom Softwareprodukt entfernen. Sie müssen angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung ergreifen, dass die Bedingungen dieser EULA eingehalten werden.

(b)Trennung von Komponenten – Dieses SOFTWAREPRODUKT ist als Einzelprodukt lizenziert. Seine Komponenten dürfen nicht getrennt werden, um in mehr als einem HARDWARE-Gerät verwendet zu werden.

(c)Einzelnes INTEGRIERTES PRODUKT - Haben Sie diese SOFTWARE mit HARDWARE erworben, so ist das SOFTWAREPRODUKT mit der HARDWARE als einzelnes integriertes Produkt lizenziert. In diesem Fall darf das SOFTWAREPRODUKT nur mit der HARDWARE verwendet werden, wie in dieser EULA beschrieben.

(d)Vermietung – Sie dürfen dieses SOFTWAREPRODUKT nicht vermieten, leasen oder ausleihen. Sie dürfen es anderen nicht zur Verfügung stellen oder es auf einen Server oder eine Website

(e)Übertragung des Softwareprodukts - Sie dürfen Ihre Rechte gemäß dieser EULA nur als Teil eines permanenten Verkaufs oder einer Übereignung der HARDWARE übertragen, sofern Sie keine Kopien behalten, Sie das gesamte SOFTWAREPRODUKT übertragen (einschließlich aller Komponenten, der Medien und Druckmaterialien, aller Aktualisierungen und dieser EULA) und sofern der Empfänger den Bedingungen dieser EULA zustimmt. Ist das SOFTWAREPRODUKT eine Aktualisierung, so muss eine Übertragung auch alle früheren Versionen des SOFTWAREPRODUKTS einschließen.

(f) Kündigung - Unbeschadet anderer Rechte kann DSC diese EULA kündigen, wenn Sie gegen die Bedingungen dieser EULA verstoßen. In diesem Fall müssen Sie alle Kopien des SOFTWAREPRODUKTS und aller Komponenten zerstören.

(g)Markenzeichen - Diese EULA gibt Ihnen keine Rechte in Verbindung mit Markenzeichen oder Dienstleistungsmarken von DSC oder seinen Lieferanten

3. COPYRIGHT - Alle Titel und gewerblichen Schutzrechte in und zu dem SOFTWAREPRODUKT (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Bilder, Fotos und Text eingeschlossen im SOFTWAREPRODUKT), die begleitenden Druckmaterialien und alle Kopien des SOFTWAREPRODUKTS stehen im Eigentum von DSC oder seinen Lieferanten. Sie dürfen die Druckmaterialien welche das SOFTWAREPRODUKT begleiten, nicht kopieren. Alle Titel und gewerblichen Schutzrechte an und zu den Inhalten, auf die durch die Verwendung dieses SOFTWAREPRODUKTS zugegriffen werden kann, stehen im Eigentum der entsprechenden Inhaber der Inhalte und sind möglicherweise durch anwendbares Urheberrecht oder andere gewerbliche Schutzrechte und Abkommen geschützt. Diese EULA gewährt Ihnen keine Rechte zur Verwendung solcher Inhalte. Alle Rechte, die gemäß dieser durch DSC und seine Lieferanten vorbehalten.

4 EXPORTBESCHRÄNKUNGEN – Sie stimmen zu, das SOFTWAREPRODUKT nicht in Länder oder an Personen zu exportieren oder zu re-exportieren, welche den kanadischen Exportbeschränkungen unterliegen.

5. RECHTSWAHL – Diese Software-Lizenzvereinbarung unterliegt den Gesetzen der Provinz Ontario, Kanada.

6. SCHLICHTUNG - Alle Streitigkeiten in Verbindung mit dieser Vereinbarung werden durch endgültige und bindende Schlichtung gemäß dem Schlichtungsgesetz beigelegt und die Parteien stimmen zu, sich an die Entscheidung des Schlichters zu halten. Der Ort der Schlichtung ist Toronto, Kanada und die Sprache der Schlichtung

7. EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

(a)KEINE GARANTIE - DSC STELLT DIE SOFTWARE Toronto, Kanada • www.dsc.com • Tech.Support: "OHNE MÄNGELGEWÄHR" UND OHNE GARANTIE ZUR 1-800-387-3630 (Kanada, USA), 905-760-3000 VERFÜGUNG. DSC GARANTIERT NICHT, DASS DIE SOFTWARE IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT ODER DASS DER BETRIEB DER SOFTWARE UNUNTERBROCHEN ODER FEHLERFREI MÖGLICH IST.

(b)ÄNDERUNGEN IN DER BETRIEBSUMGEBUNG – DSC ist nicht verantwortlich für Probleme durch Änderungen der Betriebseigenschaften der HARDWARE oder für Probleme bei der Interaktion des SOFTWAREPRODUKTS mit Nicht-DSC-SOFTWARE- oder HARDWAREPRODUKTEN.

(c)HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG, GARANTIE REFLEKTIERT VERTEILUNG DER RISIKEN – IMPLIZIERT EINE BESTIMMUNG GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN, DIE IN DIESER LIZENZVEREINBARUNG NICHT DARGESTELLT SIND, SO BESCHRÄNKT SICH DSCS GESAMTHAFTUNG GEMÄß DEN BEDINGUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG AUF DEN (JEWEILS GRÖßEREN BETRAG) VON IHNEN BEZAHLTEN BETRAG FÜR DIE LIZENZIERUNG DES SOFTWAREPRODUKTS UND FÜNF KANADISCHE DOLLAR (CAD\$ 5,00). DA EINIGE GERICHTSBARKEITEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN NICHT ZULASSEN, TRIFF DIE OBIGE EINSCHRÄNKUNG FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT ZU.

(d)HAFTUNGSAUSSCHLUSS – DIESE GARANTIE ENTHÄLT DIE GESAMTEN GARANTIEN UND GILT ANSTATT ALLER ANDEREN GEGEBENEN GARANTIEN, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIERT (EINSCHLIEßLICH ALLER IMPLIZIERTEN GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK) UND ALLER ANDEREN VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNGEN SEITENS DSC. DSC GIBT KEINE WEITEREN GARANTIEN. DSC ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR UND BEFUGT KEINE ANDERE PERSON, DIE BEHAUPTET, VERÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN ODER DIESE GARANTIE ZU ÄNDERN ODER GARANTIE ODER HAFTUNG BEZÜGLICH DIESES SOFTWAREPRODUKTS ZU ÜBERNEHMEN.

(e)AUSSCHLIEßLICHE ABHILFE UND BESCHRÄNKUNG DER GARANTIE – UNTER KEINEN UMSTÄNDEN IST DSC FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN AUFGRUND VON VERSTOß GEGEN DIE GARANTIE, VERTRAGSBRUCH, FAHRLÄSSIGKEIT, KAUSALHAFTUNG ODER SONSTIGE RECHTLICHE THEORIE HAFTBAR. SOLCHE SCHÄDEN SCHLIEßEN EIN, SIND JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, GEWINNVERLUST, VERLUST DES SOFTWAREPRODUKTS ODER VERBUNDENER GERÄTE, KAPITALKOSTEN, ERSATZ- ODER AUSTAUSCHKOSTEN FÜR GERÄTE, EINRICHTUNGEN ODER DIENSTLEISTUNGEN, AUSFALLZEITEN, EINKAUFSZEITEN, FORDERUNGEN DRITTER, EINSCHLIEßLICH KUNDEN UND SACHSCHÄDEN.

WARNHINWEIS: DSC empfiehlt, dass das gesamte System regelmäßig vollständig überprüft wird. Trotz häufiger Überprüfung und aufgrund von krimineller Sabotage oder Stromausfall, nicht jedoch darauf beschränkt, ist es jedoch möglich, dass dieses Softwareprodukt nicht wie erwartet funktioniert.

Achten Sie stets darauf, die neueste Ausgabe des Benutzerhandbuchs zu haben. Aktualisierte Versionen dieses Benutzerhandbuchs erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

© 2014 Tyco Ugewtky 'Rtqf wevu.

In diesem Dokument dargestellte

Marken, Logos und Dienstleistungsmarken sind in den Vereinigten Staaten [oder anderen Ländern] registriert. Eine missbräuchliche Nutzung der Marken ist verboten und Tyco International Ltd. setzt seine geistigen Eigentumsrechte aggressiv mit allen rechtlichen Mitteln durch, einschließlich strafrechtlicher Verfolgung, wenn nötig. Alle Marken, die nicht Tyco International Ltd. gehören, stehen im Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und werden mit Zustimmung oder entsprechend der anwendbaren Gesetze verwendet. Änderung von Produktangeboten und Spezifikationen vorbehalten. Die Produkte können von den Abbildungen abweichen. Nicht alle Produkte enthalten alle Ausstattungsmerkmale. Lieferbarkeit variiert entsprechend der Region, bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter.

