

IMPASSA

Système de sécurité bidirectionnel
sans fil tout-en-un

Guide d'installation rapide



1. Enlever le couvercle avant

Insérez un petit tournevis dans les rainures inférieures gauche et droite en faisant un léger mouvement de levier afin de retirer le couvercle avant.



2. Montage du couvercle arrière

Commencez d'abord par faire passer les fils de la ligne téléphonique, des entrées/sorties et de l'alimentation par l'ouverture à l'endos du couvercle arrière. Déterminez l'endroit où le clavier doit être installé et fixez le couvercle arrière au mur à l'aide des vis et des prises pour cloisons sèches.

Note : Pour les versions supportant les communications cellulaires, la force du signal cellulaire peut d'abord être vérifiée dans la section [850] dans le but de trouver l'emplacement idéal pour installer l'unité.



3. Raccordement du filage

Raccordez les fils sur le bornier qui se trouve sur le couvercle arrière.



4. Raccordement de la batterie

Raccordez les câbles de la batterie sur le connecteur qui se trouve sur le circuit en vous assurant de respecter l'orientation du connecteur.



5. Remise en place du couvercle avant

Placez premièrement le couvercle avant sur la partie arrière et appuyez ensuite sur la portion du bas du couvercle arrière afin de fixer les deux parties ensemble.



6. Mise sous tension du système

Mettez l'unité sous tension en branchant le transformateur.



7. Enrôlement des dispositifs sans fil

À l'aide de la fonction d'enrôlement rapide de la section [898], les dispositifs sans fil peuvent être facilement enrôlés dans le système IMPASSA.



8. Modèle de programmation

Les fonctions requises pour le fonctionnement de base du système IMPASSA peuvent être configurées (code à 4 chiffres) rapidement à l'aide d'un modèle de programmation se trouvant dans la section [899]. Des codes existent pour les définitions de zone prédéfinies, les formats de code de rapport, la destination des appels et le réglage DLS. Une fois le code programmé, vous serez appelé à entrer le numéro de téléphone du centre de télésurveillance et le numéro de compte, le code d'accès DLS, les délais d'entrée et de sortie et le code de l'installateur.



9. Exécution du test de portée

L'emplacement suggéré pour chaque dispositif sans fil doit être testé dans les sections [904] à [907] avant qu'ils soient installés en permanence. La vérification de la force du signal entre le IMPASSA et les dispositifs sans fil peut être accompli en groupe (test d'emplacement global) ou pour chacun des dispositifs.



10. Configuration cellulaire

- a. Avant de faire l'installation du système, assurez-vous que la carte SIM a été activée avec Connect 24
- b. Configurez les numéros de téléphone pour les communications dans les sections [301] à [303] et [305] avec la configuration désirée
- c. Confirmez le module de communication cellulaire en programmant dans la section [382] l'option [5] à ACTIVÉE
- d. Assurez-vous que l'option [1] de la section [401] est ACTIVÉE de façon à pouvoir effectuer des sessions DLS via le lien cellulaire