

DSC Tür-/Fenster-Funkkontakt WS4945



Produktmerkmale:

- Nachfolgemodell des WLS925L-433/WLS935L-433
- Zuverlässige 433-MHz-Technologie
- Klein und kompakt; 30 % kleiner als der WLS925L-433/WLS935L-433
- 1 vorinstallierte Lithiumbatterie mit Abreiβlasche zum Aktivieren (inklusive)
- Maximaler Magnetabstand: 16 mm (5/8")
- Glatte Kunststoffrückseite zum Anbringen des doppelseitigen Klebebands (inklusive)
- Sabotageüberwachung für Gehäuse und Wandbefestigung (federlos)
- PCB-Antenne
- Leiterplatte an der Abdeckung montiert, daher einfache Installation
- Integrierter Reedschalter
- Externer Eingangskontakt (Öffner)
- Nordamerika: UL/ULC-zertifiziert; Europa: CE-/RoHS-Prüfzeichen

Der kompakte Tür-/Fenster-Funkkontakt WS4945 ist die richtige Wahl für Anwendungsfälle, in denen Platz knapp ist. Als unser neues Standardmodell ist dieser Kontakt um 30 % kleiner als der

Vorgänger und kann einfach mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden. Dadurch verkürzt sich die Installationszeit erheblich

Schnellere Installation

Die bereits eingelegte Batterie des WS4945 wird mittels Abreißlasche aktiviert. Diese Lösung spart Zeit, da das Gehäuse nicht zum Einlegen der Batterie geöffnet werden muss. Einfach die Lasche abziehen und den Kontakt montieren! Um die Montage noch einfacher zu gestalten, befindet sich die Leiterplatte an der Abdeckung des Kontakts. Wenn Sie den Kontakt lieber anschrauben möchten (empfohlen bei Verwendung der Sabotageüberwachung für die Wandbefestigung), sind Sie daher nun nicht mehr gezwungen, die Leiterplatte vorher zu entfernen.

Zuverlässig und vielseitig

Der WS4945 erkennt zuverlässig Sabotageakte am Gehäuse oder der Wandbefestigung. Je nach Verwendungszweck des Kontakts sendet er eine Meldung an das Alarmsystem, wenn entweder das Gehäuse geöffnet oder er gewaltsam von der Wand entfernt wird. Ist das Alarmsystem in diesem Moment scharf geschaltet, wird ein Alarm ausgegeben und, falls vorgesehen, an die Leitstelle weitergeleitet. Der WS4945 verfügt außerdem über einen externen Kontakteingang, an den eine normal verkabelte Tür angeschlossen werden kann. Dies erleichtert die Installation an Orten, an denen der Maximalabstand (16 mm) zwischen Magnet und Kontakt nicht eingehalten werden kann.

Bestellinformationen

WS4945	Tür-/Fenster-Funkkontakt (nordamerikanische Baudrate)
WS4945BN	Tür-/Fenster-Funkkontakt braun (nordamerikanische Baudrate)
WS4945W	Tür-/Fenster-Funkkontakt (EU-Baudrate)
WS4945BNW	Tür-/Fenster-Funkkontakt braun (EU-Baudrate)

Der Mehrwert

Der WS4945 ist bedeutend kleiner als vergleichbare Tür-/Fensterkontakte, sodass die Installation selbst in den schmalsten Nischen möglich ist. Der Kontakt ist unauffällig und beeinträchtigt die Innengestaltung des Gebäudes nicht. Er arbeitet mit zuverlässiger 433-MHz-Technologie, wird mit einer langlebigen Lithiumbatterie betrieben und ist mit allen derzeit von DSC vertriebenen Funkempfängern kompatibel.

Kompatibilität

Der WS4945 ist mit den folgenden Empfängern kompatibel:

- PowerSeries™-Funkempfänger RF5132-433/PC5132-433 (alle Versionen) und RF5108-433
- MAXSYS®-Funkempfänger PC4164-433
- PowerSeries RFK-Bedienteile (RFK5500/RFK5501/RFK5516/RFK5508)
- RF5501-433, LCD-Bedienteil mit voreingestellten Meldungen und integriertem Funkempfänger
- PowerSeries 9045/9047 Funk Kompaktzentrale
- ALEXOR Funk Alarmzentrale

Spezifikationen

Abmessungen	75 mm x 31 mm x 22 mm (2 9/10" x 1 1/2" x 14/16")
Batterie.....	CR2 (3-V-Lithiumzelle)
Batterielebensdauer.....	5-8 Jahre (bei typischer Nutzung)
Betriebstemperatur.....	0 bis 49 °C (32 bis -120 °F)
Luftfeuchtigkeit	5 bis 93 % relativ