

Module d'état DSC PC5601



Des caractéristiques qui font une différence:

- DEL tricolore indiquant l'état du système d'un simple coup d'œil
- Dimension d'un boîte électrique simple régulière
- Élégant boîtier en plastique se mariant à tous les décors
- Faisceau de fils à code de couleur
- Compatible avec le KEY-BUS de tous les panneaux PowerSeries

Connaissez d'un simple coup d'œil l'état d'un système de sécurité PowerSeries^{MC} grâce au PC5601, une DEL tricolore qui demeure allumée ou qui clignote de différentes couleurs pour indiquer l'état du système. Le PC5601 ne nécessite aucune programmation et est doté d'un faisceau de quatre fils à code de couleur qui permet de rapidement et facilement le connecter au KEYBUS. Logée dans un élégant boîtier en plastique, l'unité peut être montée sur une boîte électrique simple ou directement sur un mur intérieur.

Confirmation visuelle

Grâce à l'ajout du PC5601, il est très facile de connaître l'état du système de sécurité. D'un simple coup d'œil, les utilisateurs peuvent différencier cinq états du système; ce qui comprend :

1. Prêt à être armé - Allumée continuellement en vert
2. Pas prêt à être armé : Clignote en vert
3. Armé À domicile : Allumée continuellement en rouge
4. Armé Absent : Clignote en rouge
5. Une alarme a été déclenchée – Clignote de couleur ambre

Installation facile

Dans le but de promouvoir des installations à l'abri des défauts, le PC5601 ne nécessite aucune programmation et est doté d'un faisceau de quatre fils à code de couleur compatible avec les KEYBUS de tous les panneaux de commande PowerSeries. Le PC5601 peut être monté directement sur une boîte électrique simple classique ou encastré dans un mur intérieur.

Plus de commodité

L'utilité du PC5601 est accrue lorsqu'il est utilisé en tandem avec une télécommande à quatre boutons WS4939. Les utilisateurs peuvent désarmer leur système d'alarme alors qu'ils arrivent à proximité de leur résidence et jeter un rapide coup d'œil sur le PC5601 pour voir si une alarme a été déclenchée durant leur absence (clignotement de couleur ambre) et, si tel est le cas, ils peuvent prendre les mesures nécessaires.

Information pour commander

PC5601 Contact sans fil pour porte/fenêtre à trois zones

WS4939 Télécommande à 4 boutons

Valeur ajoutée

Le PC5601 est idéal pour les utilisateurs qui recherchent un support visuel simple pour leur système de sécurité. L'élégant boîtier en plastique du PC5601 est blanc et se marie à pratiquement tous les décors résidentiels.

Compatibilité

Le PC5601 est compatible avec tous les panneaux de commande PowerSeries

Spécifications

Dimensions.....	68 mm x 112 mm x 17 mm (2 ^{11/16} po x 4 ^{3/8} po x 11/16 po)
Tension d'entrée	12 Vcc (nominale)
Consommation de courant	30 mA (max.)
Température de fonctionnement	0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)
Humidité relative	5 % à 93 %